



DATASHEET  
**UPS-ON1000RB**



Hoja de datos: **UPS-ON1000RB**  
Rev11/2019

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) online de doble conversión con capacidad de 1000VA

## UPS-ON1000RB



Modelo	UPS-ON1000RB
<b>Factor de potencia</b>	0.8 (potencia activa 800W)
<b>Rango de entrada</b>	90~280 VAC
<b>Frecuencia de entrada</b>	40-60Hz / 50-70Hz
<b>Rango de salida (modo en línea)</b>	220VAC/ 230VAC ± 2% (onda senoidal)
<b>Frecuencia de salida (modo en línea)</b>	En sincronía con entrada de AC
<b>Frecuencia de salida (modo batería)</b>	(50/60) ± 0.2Hz
<b>Tiempo de conmutación</b>	0ms
<b>Factor de sobrecarga</b>	125% durante 1min máximo
<b>Factor de cresta</b>	3:1
<b>Indicador LED</b>	Nivel de carga y de batería, potencia, inversor, bypass, sobrecarga y falla
<b>Alarma audible</b>	En modo batería, con batería baja y ante falla
<b>Baterías</b>	2 baterías internas de 12V x 7Ah
<b>Temperatura de operación</b>	0 ~ 40
<b>Humedad relativa</b>	0%~95% (Sin condensación)
<b>Interfaz de comunicación</b>	Inteligente por RS-232/USB (Opcional)
<b>Dimensiones WxLxH (mm)</b>	2 Unidades de rack, 482x98x450
<b>Peso neto (kg)</b>	18



Para más información sobre Cygnus Electronics visite: [www.cygnus.la](http://www.cygnus.la) – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

**CYGNUS**  
electronics

